

# Pioneer



**UPC:** No disponible

**CATEGORÍA:** Controlador de Dj.

**SUB CATEGORÍA:** Serato & Rekordbox 4canal

**MODELO:** DDJ-1000SRT

Controlador DJ de 4 canales para Serato DJ Pro.

**Canal Sugerido:** Field

**Tipo:** Controlador DJ de 4 canales para Serato Dj Pro.

**Características** Controlador 4 canales para Serato DJ.

**Beneficios:** Compatible con Serato DJ Pro, Art display en los jogwheels.

**Software incluido:** Serato DJ Pro, Serato Pitch 'n Time DJ.

**Software compatible:** Desbloquea Serato DJ Pro.

## Requerimientos del Software

~

**Formatos de archivos de música compatibles:** ~

**Soporte de almacenamiento USB:** ~

**Control MIDI:** ~

**ProDJ Link:** ~

**Control Scratch:** Serato DVS (Actualización de pago).

**Tarjeta de sonido:** 24 bit/44.1 kHz

**Rango de frecuencia:** 20 - 20000 Hz

**Relación señal/ruido:** 112 dB

**Distorsión:** < 0.002 % (USB)

<b>Canales:</b> 4	<b>Control de plato:</b> 4 / Dual	
<b>Jog Wheel:</b> Jog wheel de aluminio resistente de 206 mm.		
<b>Ajuste sensitivo:</b> Si	<b>Serato DJ FX powered by iZotope:</b>	
<b>Beat FX:</b> Echo, Multi Tap Delay, Spiral, Reverb, Trans, Flanger, Pitch, Slip Roll, Roll, ENIGMA, JET, MOBIUS (SAW), MOBIUS (TRIANGLE), LOW CUT ECHO"		
<b>FX Fade:</b> ~		
<b>Pad FX:</b> ~	<b>Pad Scratch:</b> ~	
<b>Sound Color FX:</b> Dub, Echo, Filter, Pitch, Noise.		
<b>Parámetros FX:</b> 4 perillas x 3 botones		
<b>P-LOCK Fader Cap:</b> ~	<b>Magvel Fader:</b> ~	<b>Auto Standby:</b> ~
<b>Sampler:</b> 6slot x 4bank		
<b>Sampler con oscilador:</b>		
<b>Hot Cues:</b> 8	<b>Trans:</b> ~	
<b>Loop Manual:</b> Si	<b>Auto Beat Loop:</b> Si	
<b>Beat Jump:</b> Si	<b>Beat Sync:</b> ~	
<b>Slip Loop:</b> Si	<b>Slip Mode:</b> ~	
<b>Needle Search:</b> ~	<b>Native Serato Flip:</b> ~	
<b>Función Talkover:</b> Si		
<b>Fader Start:</b> Si	<b>Ajuste de curva crossfader:</b> Si	
<b>Entradas:</b> 2 Line (RCA)2 Phono/Line (RCA), 1 Mic (XLR y Jack TRS de ¼ de pulgada).		
<b>USB Bus Powered:</b> ~	<b>Grabación USB:</b> ~	
<b>USB:</b> 2 puerto USB B		
<b>Salidas:</b> 2 Master (XLR, RCA), 1 Booth (Jack 1/4 pulgada), 2 monitor de audífonos (jack estéreo de 1/4-pulgada, mini-jack estéreo de 3.5-mm).		
<b>Sistema inalámbrico:</b> ~		

## Medidas y peso del artículo fuera del empaque

Alto (mm)	Ancho (mm)	Profundidad (mm)	Peso (kg)
73.4	708	361.4	6

## Medidas y peso del artículo con empaque

Alto (mm)	Ancho (mm)	Profundidad (mm)	Peso (kg)
~	~	~	~

## Adicionales

Contenido del Empaque	Garantía con el Proveedor
Adaptador de CA, Cable de alimentación, Cable USB, Guía de inicio rápido, Vale para paquete de expansión de Serato DJ Pro.	1 año