

# Pioneer



**UPC:** 4573201241399

**CATEGORÍA:** Controlador de Dj.

**SUB CATEGORÍA:** Serato & Rekordbox 4canal

**MODELO:** DDJ-1000

Controlador profesional de 4 canales para rekordbox dj.

**Canal Sugerido:** Field

**Tipo:** Controlador profesional de 4 canales para rekordbox dj.

**Características** Controlador de 4 canales para Rekordbox DJ.

**Beneficios:** Compatible con Rekordbox DJ, Art display en los jogwheels.

**Software incluido:** rekordbox dj.

**Software compatible:** ~

### Requerimientos del Software

Mac: macOS High Sierra 10.13 (actualizado a la última versión), macOS Sierra 10.12 (actualizado a la última versión), OS X 10.11/10.10 (actualizado a la última versión). Windows: Windows® 10/ 8.1/ 7 (Service Pack más reciente) CPU Intel® Processor Duo i7, i5, i3, Intel® Processor Duo 2.0 GHz o superior Memoria 4GB o más de RAM.

**Formatos de archivos de música compatibles:** ~

**Soporte de almacenamiento USB:** ~

**Control MIDI:** ~

**ProDJ Link:** ~

**Control Scratch:** rekordbox dvs (no incluido)

**Tarjeta de sonido:** 24 bit/44.1 kHz

**Rango de frecuencia:** 20 - 20000 Hz

**Relación señal/ruido:** 112 dB

**Distorsión:** < 0.002 % (USB)

<b>Canales:</b> 4	<b>Control de plato:</b> 4 / Dual	
<b>Jog Wheel:</b> Jog wheel de aluminio resistente de 206 mm		
<b>Ajuste sensitivo:</b> Si	<b>Serato DJ FX powered by iZotope:</b> ~	
<b>Beat FX:</b> Echo, Multi Tap, Delay, Spiral, Reverb, Trans, Flanger, Phaser, Pitch, Slip Roll, Roll, ENIGMA, JET, MOBIUS (SAW), MOBIUS (TRIANGLE), LOW CUT ECHO.		
<b>FX Fade:</b> ~		
<b>Pad FX:</b> Si	<b>Pad Scratch:</b> ~	
<b>Sound Color FX:</b> Dub, Echo, Filter, Noise, Pitch.		
<b>Parámetros FX:</b> ~		
<b>P-LOCK Fader Cap:</b> ~	<b>Magvel Fader:</b> ~	<b>Auto Standby:</b> ~
<b>Sampler:</b> 16slot x 4bank		
<b>Sampler con oscilador:</b> ~		
<b>Hot Cues:</b> 16	<b>Trans:</b> ~	
<b>Loop Manual:</b> Si	<b>Auto Beat Loop:</b> Si	
<b>Beat Jump:</b> Si	<b>Beat Sync:</b> ~	
<b>Slip Loop:</b> ~	<b>Slip Mode:</b> Si	
<b>Needle Search:</b> ~	<b>Native Serato Flip:</b> ~	
<b>Función Talkover:</b> Si		
<b>Fader Start:</b> Si	<b>Ajuste de curva crossfader:</b> Si	
<b>Entradas:</b> 2 Line (RCA), 2 Phono/Line (RCA), 1 Mic (XLR y Jack TRS de ¼ de pulgada)"		
<b>USB Bus Powered:</b>	<b>Grabación USB:</b>	
<b>USB:</b> 2 puerto USB B.		
<b>Salidas:</b> 2 Master (XLR, RCA), 1 Booth (Jack TRS 1/4 pulgada), 2 monitor de audífonos (jack estéreo de 1/4-pulgada, mini-jack estéreo de 3.5-mm).		
<b>Sistema inalámbrico:</b> ~		

## Medidas y peso del artículo fuera del empaque

Alto (mm)	Ancho (mm)	Profundidad (mm)	Peso (kg)
73.4	708	361.4	6

## Medidas y peso del artículo con empaque

Alto (mm)	Ancho (mm)	Profundidad (mm)	Peso (kg)
240	788	368	8.75

## Adicionales

Contenido del Empaque	Garantía con el Proveedor
Adaptador CA, Cable de alimentación, Cable USB, Guía de Inicio Rápido, Tarjeta de clave de licencia rekordbox dj.	1 año