

Pioneer



UPC: 841300102069

CATEGORÍA: SISTEMA DJ TODO EN UNO

SUB CATEGORÍA: Sistema de DJ Rekordbox y

MODELO:

Sistema de DJ Rekordbox y Serato DJ

Canal Sugerido: Instrumentos Musicales

Tipo: SISTEMA DE DJ TODO EN UNO PARA REKORDBOX Y SERATO DJ

Características Sistema de DJ 4 canales de diseño profesional, 2 puestos USB
1 Puerto USB A x B, 16 performance pads
Modo Link Export para rekordbox.

Beneficios: El XDJ-XZ es un sistema DJ profesional todo en uno perfecto para eventos, un bar o un club, o para tu estudio personal.

Software incluido: Desbloquea Serato DJ Pro, Desbloquea Rekordbox DJ

Software compatible:
Desbloquea Serato DJ Pro
Desbloquea Rekordbox DJ

Requerimientos del Software

Mac
Operating System* macOS 12 Monterey
macOS 11 Big Sur
macOS 10.15 Catalina,
Resolución de pantalla: 1280 x 720
Memoria 4GB

Windows: Windows 10, Windows 11
64-bit únicamente (sistema operativo de 32-bit no funciona de momento
Procesador: Intel: i3, i5, i7, i9, Apple: M1, AMD: Ryzen

Formatos de archivos de música compatibles: MP3, AAC, WAV, AIFF, FLAC

Soporte de almacenamiento USB: FAT, FAT32, exFAT, HFS+

Control MIDI: Si

ProDJ Link: Si

Control Scratch: SERATO DVS (plan Core o superior) REKORDBOX DVS (EN OPCIÓN D EPAGO)

Tarjeta de sonido: SI

Rango de frecuencia: 20 - 20000 Hz

Relación señal/ruido: 111dB (USB)

Distorsión: -

Pioneer



Canales: 4	Control de plato: 2 (4 como controlador MIDI)	
Jog Wheel: 206 mm		
Ajuste sensitivo: si	Serato DJ FX powered by iZotope:	
Beat FX: Delay, Echo, Filter, Flanger, Helix, Phaser, Ping Pong, Pitch, Slip Roll Spiral, Reverb, Roll, Trans, Vinyl Brake.		
FX Fade:		
Pad FX: Si	Pad Scratch: No	
Sound Color FX: Space, Dub Echo, Sweep, Noise, Crush, Filter		
Parámetros FX:		
P-LOCK Fader Cap:	Magvel Fader: Si	Auto Standby: Si
Sampler: Si		
Sampler con oscilador:		
Hot Cues: 8	Trans:	
Loop Manual: Si	Auto Beat Loop: Si	
Beat Jump: Si	Beat Sync: Si	
Slip Loop: Si	Slip Mode: Si	
Needle Search: Si	Native Serato Flip:	
Función Talkover: Si		
Fader Start:	Ajuste de curva crossfader:	
Entradas:		
USB Bus Powered: No	Grabación USB: Si	
USB: 2 puerto USB A, 1 puerto USB B		
Salidas: 2 MASTER (XLR, RCA) 1 BOOTH (TRS Jack 1/4 pulgadas) 2 PHONES (1/4-inch stereo jack, 3.5-mm stereo mini-jack) 1 SEND (1/4 inch TRS Jack)		
Sistema inalámbrico: N/A		



Medidas y peso del artículo fuera del empaque

Alto (mm)	Ancho (mm)	Profundidad (mm)	Peso (kg)
118,4 mm	878 mm	466,1 mm	13 kg

Medidas y peso del artículo con empaque

Alto (mm)	Ancho (mm)	Profundidad (mm)	Peso (kg)

Adicionales

Contenido del Empaque	Garantía con el Proveedor
XDJ-XZ Cable de alimentación Cable USB Instrucciones de funcionamiento (Guía de inicio rápido) Aviso de licencia de software Garantía (especifica de cada región)	1 AÑO

